

Tabulka brzdných odporů řady RBR a RBRA

3. Upravené a doplněné vydání

Brno, 23.10.2009

Typ odporu	Jmenovitý trvalý výkon jednotky	Krátkodobý výkon jednotky po dobu 60 sekund	Krátkodobý výkon jednotky po dobu 1 sekundy	Jmenovitý odpor 1 ks tělesa	Počet těles v jednotce	Individuální použití těles nebo skupin těles	Paralelní uspořádání	Serioparalelní uspořádání	Seriové uspořádání	Výkres
	W	W	W	Ohm	ks	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	
RBR 1/10	500	1000	4000	10	1	10				2V0051
RBR 1/20	500	1000	4000	20	1	20				2V0027
RBR 1/30	500	1000	4000	30	1	30				2V0038
RBR 1/48	500	1000	4000	48	1	48				2V0026
RBR 1/61	500	1000	4000	61	1	61				2V0025
RBR 1/80	500	1000	4000	80	1	80				2V0024
RBR 1/100	500	1000	4000	100	1	100				2V0081
RBR 2/10	1000	2000	8000	10	2	2x10	5		20	2V0052
RBR 2/20	1000	2000	8000	20	2	2x20	10		40	2V0030
RBR 2/30	1000	2000	8000	30	2	2x30	15		60	2V0039
RBR 2/48	1000	2000	8000	48	2	2x48	24		96	2V0029
RBR 2/61	1000	2000	8000	61	2	2x61	30,5		122	2V0028
RBR 2/80	1000	2000	8000	80	2	2x80	40		160	2V0023
RBR 2/100	1000	2000	8000	100	2	2x100	50		200	2V0082
RBRA 4/10	2000	4000	16000	10	4	2x20		10	40	2V0085
RBRA 4/20	2000	4000	16000	20	4	2x40		20	80	2V0086
RBRA 4/30	2000	4000	16000	30	4	2x60		30	120	2V0087
RBRA 4/48	2000	4000	16000	48	4	2x96		48	192	2V0088
RBRA 4/61	2000	4000	16000	61	4	2x122		61	244	2V0089
RBRA 4/80	2000	4000	16000	80	4	2x160		80	320	2V0090
RBRA 4/100	2000	4000	16000	100	4	2x200		100	400	2V0091
RBRA 8/10	3000	8000	32000	10	8	2x10		5	20	2V0092
RBRA 8/20	3000	8000	32000	20	8	2x20		10	40	2V0093
RBRA 8/30	3000	8000	32000	30	8	2x30		15	60	2V0094
RBRA 8/48	3000	8000	32000	48	8	2x48		24	96	2V0095
RBRA 8/61	3000	8000	32000	61	8	2x61		30,5	122	2V0096
RBRA 8/80	3000	8000	32000	80	8	2x80		40	160	2V0097
RBRA 8/100	3000	8000	32000	100	8	2x100		50	200	2V0098
RBRA 12/10	4000	12000	48000	10	12	2x6.7		3,33	13,33	2V0099
RBRA 12/20	4000	12000	48000	20	12	2x13.3		6,67	26,67	2V0100
RBRA 12/30	4000	12000	48000	30	12	2x20		10	40	2V0101
RBRA 12/48	4000	12000	48000	48	12	2x32		16	64	2V0102
RBRA 12/61	4000	12000	48000	61	12	2x40.7		20,33	81,33	2V0103
RBRA 12/80	4000	12000	48000	80	12	2x53.4		26,67	106,67	2V0104
RBRA 12/100	4000	12000	48000	100	12	2x66.7		33,33	133,33	2V0105

X.XX

Doporučené zapojení a používání!